

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN: RECEPTOR COMPACTO CON PANTALLA DE 4 DÍGITOS

MODELO: SR-300F



DESCRIPCIÓN:

La pantalla compacta SR-300F permite ser notificado de una llamada desde cualquier botón de llamado, alertando mediante sonido y texto en su pantalla de alto brillo que ha sido presionado un botón. La pantalla muestra llamados de hasta 4 dígitos alfanuméricos** y puede trabajar en conjunto con relojes pager y otros receptores de llamados Syscall.

Requiere de un enchufe 220VAC estándar disponible para su alimentación.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LED de alto brillo de 7 segmentos con hasta 4 caracteres alfanuméricos**.
- Tamaño compacto que le permite ser utilizado en todas partes.
- Se puede instalar en muro o sobremesa mediante soportes incluidos.
- Ajuste sencillo mediante teclas y guía de voz.
- Registra hasta 400 Botones.
- Pantalla muestra el último llamado recibido o varios en cola en el modo de visualización rotativa.
- 7 tipos de sonido y 10 niveles de volumen.
- Permite crear grupos de botones con diferentes sonidos de llamado y/o alerta.
- 2 modos de funcionamiento: llamados de borrado automático o mediante botón de cancelación.
- Modo de visualización rotativa, permite mostrar hasta 10 llamados en cola.
- Compatible sólo con antenas repetidoras de la serie SRT-8200.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Receptor compacto con pantalla digital LED de 1 llamado de 4 dígitos.
Dimensiones	107mm. Ancho x 107mm. Largo x 32mm. Alto.
Color	Blanco con Negro.
Peso	135gr.
Materialidad	PC-ABS
Frecuencia	FSK 433,42 MHz.
Tipo de Antena	Interna tipo Helicoidal
Alcance de señal	Definido por la distancia y modelos de botones y antenas repetidoras*.
Adaptador de Corriente	AC 100~240V 50~60Hz / DC 12V 1A (Incluido)
País de Fabricación	Corea del Sur.

* *La señal se puede ver disminuida por materiales y topología de construcción.*

** *Algunos caracteres no disponibles.*

LETRAS Y NÚMEROS DISPONIBLES (N/D: No disponible)

0: **0** 1: **1** 2: **2** 3: **3** 4: **4** 5: **5** 6: **6** 7: **7** 8: **8** 9: **9**

A: **A** B: **b** C: **C** D: **d** E: **E** F: **F** G: N/D Se sugiere usar #6: **6** H: **H** I: **i** J: **J**

K: N/D Se sugiere usar letra H: **H** O: **o** P: **P** Q: N/D Se sugiere usar #9: **9** R: **r** S: N/D Se sugiere usar #5: **5**

T: **t** U: **U** V: **v** X: N/D Se sugiere usar letra H: **H** Y: N/D Se sugiere usar #4: **4** Z: N/D Se sugiere usar #2: **2**